

1. Objectivo

Deverá ser feita a inspecção ás luzes, reflectores e equipamento eléctrico do veículo.

Esta inspecção é efectuada através do método visual e com o recurso ao Regloscópio para verificação do alinhamento e da intensidade das luzes.

2. Campo de aplicação

Esta observação e verificação aplicam-se aos seguintes veículos:

- ✘ Pesados
- ✘ Ligeiros
- ✘ Reboques

3- Deficiências atribuir

DESIGNAÇÃO	Tipo
LUZES DE ESTRADA (MÁXIMOS) E DE CRUZAMENTO (MÉDIOS)	
Deteriorados, ausência ou não funcionamento	2
Funcionamento incorrecto	2
Montagem ou cor não regulamentar	2
Projectores não homologados	2
Má fixação ou deficiente regulação	1
Alinhamento incorrecto (orientação alta)	2
Alinhamento incorrecto (orientação baixa)	1
Diferença entre intensidade luminosa de luzes do mesmo tipo superior a 50%	2
LUZES DE PRESENÇA, DELIMITADORAS, DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO, DE CHAPA DE MATRÍCULA, DE TRAVAGEM, AVISADORES DE PERIGO E SINALIZAÇÃO LATERAL (a)	
Ausência ou não funcionamento	2
Montagem ou cor não regulamentares	2
Mau estado ou partidos	1
Fixação deficiente	1
Eficácia reduzida ou nula	2
Funcionamento deficiente	2
Terceira luz de travagem não homologada ou mal colocada	1
LUZES DE NEVOEIRO À FRENTE E À RETAGUARDA	
Deteriorada, ausência ou não funcionamento (b)	2
Montagem ou cor não regulamentar	2
Mau estado, partidos ou fixação deficiente	1
Funcionamento incorrecto ou eficácia nula à retaguarda	2
Dependência de funcionamento não regulamentar	2
Orientação alta	2
LUZES DE MARCHA ATRÁS	
Funcionamento incorrecto	1
Colocação não regulamentar	1
Cor não regulamentar	1
Orientação incorrecta provocando encandeamento	2
Funcionamento não dependente da marcha atrás	2
LUZES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	
Não funcionamento de luzes indicadoras de máximos	2
Não funcionamento de luzes indicadoras	1
REFLECTORES E PLACAS REFLECTORAS (a)	
Ausência ou deteriorados	2
Colocação não regulamentar	2
TODAS AS LUZES E REFLECTORES INCLUINDO AS PLACAS REFLECTORAS	
Não homologados ou sem marca de homologação quando obrigatória	2
INSTALAÇÃO ELÉCTRICA	

Mau estado da cablagem	2
Fixação deficiente de cablagem	1
Bateria e ligações em mau estado	1